


Hrvatski	MÖBELIX	German	MÖBELIX	Czech	MÖBELIX
 <					

Slovak

MÖBELIX

- Elektrické pripojenia môžu byť prevedené iba odborným personálom.
- Je treba dbať na inštačné predpisy!
- Pozor!** Pred začiatkom montážnych prác musí byť sieťové vedenie bez napätia – poistku vyriadiť, popr. prepínač na „OFF“.
- Svietidlá do obytného priestoru! Toto svietidlo je určené iba do obytného priestoru (nie do vlhkých priestorov!) Svetidlo môže byť pripevnené iba mimo oblasť striekania sprchy (ochranný priestor).
- Svietidlo sa nesmie montovať na vlhkom podklade!
- Dbajte na to, že pri montáži nesmie byť poškodené elektrické vedenie.
- Ochranná trieda I:* Tieto svietidlá majú iba jednu svorku pripojenia ochranného vodiča. Ochranný vodič musí byť  napojený na svorku označenú predošlým symbolom).
- Ochranná trieda II:* Tieto svietidlá sú dvojnásobne izolované a nesmú byť napojené na ochranný vodič.
- Označenie prívodných svoriek:
L-fáza
N-neutrálny vodič
 Ochranná trieda I
 Ochranná trieda II – ochranný vodič (zeleno-žltý vodič) nesmie byť pripojený k svorkám!
- U ochrannej triedy III, svietidla, ktoré obsahujú oddelený transformátor, je treba dbať na to, aby bol vymieňaný iba za preverené transformátory podľa EN 61558.
- S  týmto symbolom označené svietidlá sú vhodné k pripevneniu na normálne horľavé materiály. Pokiaľ chýba  toto označenie, musí sa svietidlo namontovať iba na nehorľavom materiále.
- Tepelná odolnosť upevňovacej plochy musí obnášať minimálne 90°C.
-  Minimálna vzdialenosť od hrany žiarica k osvetľovanej ploche = x m.
- Defektné osvetľovacie prostriedky nahradzujte iba s prostriedkami rovnakého druhu, výkonu a napätia.
- Nepoužívajte žiadne reflektory so studeným svetlom!
- Pred uvedením svietidla do prevádzky je treba dbať na pevné usadenie osvetľovacieho prostriedku do objímky.
- Všetky bezpečnostné dizignované sklá musia byť nasadené v bezchybnom stave. Inak nesmie byť svietidlo uvedené do prevádzky.
-    Vymeňte každú zlomenú ochrannú dosku
- Pozor! Svetidlo bude v oblasti osvetľovacieho prostriedku horúce. Dbajte taktiež na montážne pokyny na svietidle.
- Ošetrovanie svietidiel je obmedzené na povrch. Pri tom sa nesmie dostať do krytého priestoru alebo na diely, ktoré vodia prúd, žiadna vlhkosť.
- Pokiaľ sú u svietidla priložené silikónové hadičky, musia byť tieto hadičky natiahnuté cez sieťové prípojné vedenie k ochrane proti teplu. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenie alebo škody spôsobené neodborným užívaním svietidla!
- Výrobca neprevezme žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody, ktoré sú následkom nesprávneho používania svietidla!

Hungary

MÖBELIX

- Elektromos csatlakoztatást csak szakképzett személyek hajthatnak végre.
- Figyelembe kell venni a telepítési előírásokat!
- Figyelem!** A szerelési munka megkezdése előtt a hálózati vezetékét feszültség mentesítenikkel – biztosítékot kivenni, ill. Kapcsolót a „Kí”-re forgatni.
- Lakóhelyiség-lámpák! Ez a lámpa csak a lakótér megvilágítására alkalmas (nem nedves helyiségek !) A lámpát csak a zuhany permetező terén kívül (védőterület) szabad felszerelni.
- A lámpát nem szabad nedves felületre felszerelni!
- Figyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek szereléskor.
- Védőosztály I:* Ennek a lámpának van egy védővezető csatlakozója. A védővezetőt (sárga/zöld ér) a  jelölt szorítóra kell csatlakoztatni.
- Védőosztály II:* Ez a lámpa duplán van izolálva és nem szabad egy védővezetőre csatlakoztatni.
- A csatlakozókapocs megnevezése:
L-fázis
N-semleges vezető
 Védőosztály I
 Védőosztály II – védővezető (zöld-sárga ér) rászorítani!
- A III-as védőosztálybeli lámpáknál, melyekhez trafó is tartozik, arra kell figyelni hogy ezeket csak egy ellenőrzött EN 61558 trafóra szabad kicserélni.
- Az  -el jelölt lámpák alkalmasak a normál gyúlékony anyagokra való szerelésre. Ha az  jelzés hiányzik, akkor a lámpát csak nem éghető anyagokra szabad felszerelni.
- A rögzítő felület hőállósága legkevesebb 90°C -ig kell terjedjen.
-  Legkisebb távolság a sugárzó peremétől a megvilágított felületig = x m.
- Hibás fényforrást csak ugyanolyan típusuval, teljesítményűvel és feszültségűvel kell pótolni.
- Ne használjon hidegfényű reflektort!
- A lámpa üzembehelyezése előtt figyelni kell arra, hogy a fényforrás szilárdan be legyen csavarva a foglalatba.
- Az összes a lámpához tartozó biztonsági- és dizájn üvegnek kifogástalan állapotban kell lennie. A lámpát különben nem szabad üzembe helyezni.
-    Pótoljon minden törött védőüveget.
- Figyelem! A lámpa a fényforrás közelében felforrósodhat. Vegye figyelembe a lámpán található összeszerelési utasításokat.
- A lámpa tisztítása a felület tisztítására korlátozódik. Tisztításkor nem juthat nedvesség a csatlakozó részekhez vagy az áramvezető alkatrészekhez.
- Ha a lámpa mellé szilikon csövek vannak téve, akkor a csöveket rá kell húzni a hálózat-csatlakozóvezetékekre a meleg elleni védelem céljából.
- A gyártó nem vállal felelősséget a lámpa szakszerűtlen használatából bekövetkező sérülésekért vagy károkért!